



26568

Iluminación de emergencia 1200 Lúmenes IP65

PRESENTACIÓN



La luminaria 1200 Im IP65 Titan fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y externos y ofrece un gran ámbito de alcance. Puede utilizarse en almacenes, galpones industriales, hoteles, hospitales, estadios, entre otros ambientes con fuerte concentración de polvo y donde haya exposición a chorros de agua.

Cuenta con batería de Ni-Cd., que tiene una vida útil duradera, no emite gases tóxicos y garantiza la longevidad del producto.

El diseño moderno ofrece un cambio en el mercado de iluminación de emergencia IP65, pues es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo Luminoso Máximo	1200 Lúmenes
Cantidad de LEDs	48 LEDs SMD de alto brillo (24 en cada faro)
Encendido individual de faros	No
LED indicativo de operación	Sí
Faros ajustables	360°
Batería	Ni-Cd 6V3Ah
Vida útil de la batería	500 ciclos
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/ 60Hz)
Consumo de energía	2W (standby) / 5W (cargando)
Autonomía en flujo luminoso máximo	3 horas
Temperatura de operación	0 A 50°C
Ámbito de alcance	250 m ² (áreas abiertas)
Temperatura de color del LED	6000K - 7000K
Grado de protección	IP65 (uso interno y externo)
Peso	1150 gramos
Dimensiones	255x68x258mm
Material	Plástico ABS blanco con protección anti-UV
Botón de prueba	Sí
Tacos y tornillos	Sí
Garantía	1 año

INSTRUCCIONES DE USO

1 - Poner el selector en posición OFF;

2 - Introduzca el enchufe en la toma de corriente y cargue la batería durante al menos 48 horas;

3 - Después de la carga total, poner el selector en la posición ON.

Recomendamos que a cada 3 meses sea descargada al 100% la batería para prolongar y mantener la durabilidad y la vida útil. Siga las instrucciones mencionadas anteriormente.

Recomendaciones de garantía: No modificar físicamente el producto.

Ej.: Corte del enchufe, no intentar abrir el producto, intercambio de piezas, entre otros.



Es más que seguridad,
es SeguriMAX.

+55 (47) 3703-1888

www.segurimax.com

Av. Constituyente 1.467, piso 20 of. 2002
Torre El Gaucho - Montevideo - Uruguay -
Código Postal - 11.200