



## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA 200 LÚMENES 2.4W - 38041

La luminaria LED 200 Lúmenes 2.4W con faros laterales fue fabricada con tecnología LED para iluminación de emergencia. Es utilizada en recintos internos y es ideal para oficinas, hoteles, restaurantes, centros comerciales, residencias, y muchos otros.

Cuenta con batería de litio, que tiene una vida útil duradera y alto rendimiento.

El diseño moderno es estéticamente destacado y de fácil combinación con cualquier entorno.

Económica, proporciona autonomía con más durabilidad y gran iluminación. Se puede fácilmente instalarla, manosearla y transportarla. Encendido automático en caso de apagón.

Certificado en la norma ABNT NBR IEC 60598-2-22:2018.



### INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	200 lúmenes
Cantidad de LEDs	12 (6 en cada faro)
LED indicativo de carga	Sí
Switch de operación enciende/apaga	Sí
Batería	Litio 3,7 V 1500 mAh
Alimentación	Bivolt automático 100-240 V (50/60 Hz)
Consumo de energía	1 W
Tiempo de carga	24 horas (220 V) / 48 horas (110 V)
Potencia de los LEDs	2,4 W
Autonomía máxima	2 horas
Temperatura de operación	0 hasta 50°C
Ámbito de alcance	50 m <sup>2</sup>
Temperatura de color del LED	6.000 K
Grado de protección	IP 20
Peso	320 g
Dimensiones	256 x 105 x 60 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	ABNT NBR IEC 60598-2-22:2018

